

# GF0002

## Handsender 2-Kanal

**GEIGER**  
Antriebstechnik GmbH



### **Produktmerkmale:**

- Auswahl von zwei verschiedenen Kodierungen
- Einstellung einer Kodierung über Schalterreihe im Batteriefach.  
Kodierung für zweiten Kanal wird automatisch generiert.
- Beliebig viele Empfänger können diesen zwei unterschiedlichen Kodierungen zugeordnet werden
- Die Einstellung der Kodierung erfolgt über eine Schalterreihe im Batteriefach
- mit LED-Signalanzeige
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse in weiss

<b>Bestellinformation</b>	
Artikel-Nr.	GF0002
Kurzbeschreibung	Handsender 2-Kanal
VPE	1 Stück
Versand-Gewicht	ca. 47 g

<b>Technische Daten</b>	
Sendefrequenz	434 MHz
Funkkanäle	2
Reichweite	150 - 200m auf freiem Feld
Sonnenautomatik	nein
Batterien	12V Typ A23 oder MS21; MSN21 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	Kodierschalter
Farbe	weiss
Abmessungen	95 x 47 x 16 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH  
technische Änderungen vorbehalten