

GF2001

L-Concept Handsender
1-Kanal, schwarz (mit Sonnenautomatik)

GEIGER
Antriebstechnik GmbH



Produktmerkmale:

- Grundlage der klassischen Bedienung von funkgesteuerten Sonnenschutzanlagen.
- Kann zur Bedienung einzelner oder mehrerer Behänge als Gruppensteuerung eingesetzt werden.
- Kodierung erfolgt über eine Schaltreihe im Batteriefach.
- Dieser LC 1-Kanal-Handsender kann auch zur Steuerung der Sonnenautomatik verwendet werden.
- Rückmeldung des Antriebs über farbige LEDs
- Abwischbare SoftTouch-Oberfläche
- ▶ Inkl. magnetischer Wandhalterung mit Schraubenabdeckung (Schrauben ebenfalls inklusive).

Bestellinformation	
Artikel-Nr.	GF2001
Kurzbeschreibung	LC-Handsender 1-Kanal
VPE	1 Stück
Gewicht	- ca. 55 g - Versandgewicht ca. 160 g (mit Verpackung, Bedienungsanleitung und inkl. Befestigungsmaterialien)

Technische Daten	
Sendefrequenz	433,92 MHz
Funkkanäle	1
Sonnenautomatik	ja
Temperaturbereich	-0°C bis +60°C
Batterien	3V Typ CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	Kodierschalter
Material Gehäuse	Kunststoff (abwischbare SoftTouch Oberfläche)
Farbe	schwarz
Abmessungen	115 x 54 x 26 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH
technische Änderungen vorbehalten