

# GF0001

## Handsender 1-Kanal

**GEIGER**  
Antriebstechnik GmbH



### Produktmerkmale:

- Auswahl einer individuellen Codierung
- dieser einen - eigenen - Codierung können beliebig viele Empfänger zugeordnet werden
- die Einstellung der Codierung erfolgt über eine Schaltreihe im Batteriefach
- mit LED-Signalanzeige
- made in Germany

### Bestellinformation

Artikel-Nr.	GF0001
Kurzbeschreibung	Handsender 1-Kanal
VPE	1 Stück
Versand-Gewicht	ca. 47 g

### Technische Daten

Sendefrequenz	433,92 MHz
Funkkanäle	1
Reichweite	150 - 200m auf freiem Feld
Sonnenautomatik	nein
Batterien	12V Typ A23 oder MS21; MSN21 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	Kodierschalter
Farbe	weiss
Abmessungen	95 x 47 x 16 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH  
technische Änderungen vorbehalten