

GF2010

L-Concept Handsender Highline
6-Kanal, weiss (mit Sonnenautomatik)

GEIGER
Antriebstechnik GmbH



Produktmerkmale:

- Grundlage der klassischen Bedienung von funkgesteuerten Sonnenschutzanlagen.
- Kann zur Bedienung einzelner oder mehrerer Behänge als Gruppensteuerung eingesetzt werden.
- Dieser LC Handsender verfügt über 6 Kanäle und kann auch zur Steuerung der Sonnenautomatik verwendet werden.
- Rückmeldung des Antriebs über farbige LEDs
- Abwischbare SoftTouch-Oberfläche
- ▶ Inkl. magnetischer Wandhalterung mit Schraubenabdeckung (Schrauben ebenfalls inklusive).

Bestellinformation	
Artikel-Nr.	GF2010
Kurzbeschreibung	Handsender L-Concept Highline, 6 Kanal
VPE	1 Stück
Gewicht	- ca. 82 g - Versandgewicht ca. 181 g (mit Verpackung, Bedienungsanleitung und inkl. Befestigungsmaterialien)

Technische Daten	
Sendefrequenz	433,92 MHz
Funkkanäle	6
Sonnenautomatik	ja
Temperaturbereich	-0°C bis +60°C
Batterien	3V Typ CR2032 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	Kodierschalter
Material Gehäuse	Kunststoff (abwischbare SoftTouch Oberfläche)
Farbe	weiss
Abmessungen	115 x 54 x 26 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH
technische Änderungen vorbehalten

Geiger Antriebstechnik GmbH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf

Tel: +49 (0)2775 9409-0 • Fax: +49 (0)2775 9409-29 • info@geiger-antriebe.de • www.geiger-antriebe.de