

# GF1101

Handsender 1-Kanal / SMART weiß/grau

**GEIGER**  
Antriebstechnik GmbH



## Produktmerkmale:

- Auswahl einer beliebigen Kodierung
- Die Einstellung der Kodierung erfolgt über eine Schalterreihe im Batteriefach
- Beliebig viele Empfänger können dieser Kodierung zugeordnet werden
- mit LED-Signalanzeige
- Hochwertiges, gummiertes Kunststoffgehäuse in weiß / grau

Bestellinformation	
Artikel-Nr.	GF1101
Kurzbeschreibung	Handsender 1-Kanal / SMART
VPE	1 Stück
Gewicht	- ca. 32g - Versandgewicht ca. 36 g (mit Verpackung, Bedienungsanleitung)

Technische Daten	
Sendefrequenz	433,92 MHz
Funkkanäle	1
Reichweite	150 - 200m auf freiem Feld
Sonnenautomatik	ja
Batterien	- 12V Typ A23 (im Lieferumfang enthalten) - ersetzbar auch durch 23A; VA23A; MS21; MSN21
Kodierung	Kodierschalter
Abmessungen	75 x 45 x 15 mm
Material Gehäuse	Kunststoff, z.T. gummiert
Farbe	weiß/grau
Einsatzgebiet	Rollladen, Jalousie, Markise
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH  
technische Änderungen vorbehalten

Geiger Antriebstechnik GmbH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf

Tel: +49 (0)2775 9409-0 • Fax: +49 (0)2775 9409-29 • info@geiger-antriebe.de • www.geiger-antriebe.de